

# Easypact Ezc + NB

## Disjuntores Fixos

### Funções e Características

Easypact Ezc - 15 a 400A / NB - 500 a 800A

### ... Facilidade e Simplicidade

Com somente 3 tamanhos, a oferta Easypact Ezc é uma solução universal para atender diversas necessidades em diferentes segmentos de mercado.



### Capacidades de Interrupção(Icu) Easypact Ezc e NB(kA)

#### Easypact Ezc e NB tipo N

	EZC100N	EZ250N	EZC400N	NB600N	NB800N
	3 pólos	3 pólos	3 pólos	3 pólos	3 pólos
110/130Vca	25	50	-	-	-
220/240Vca	25	50	85	30	42
380Vca	18	25	36	25	36
415Vca	15	25	36	25	-

#### Easypact Ezc tipo H


	EZC100H			EZC250H
	1 pólos	2 pólos	3 pólos	3 pólos
110/130Vca	50	100	100	85
220/240Vca	25	50	100	85
380Vca	5	30	30	36
415Vca	5	30	30	36

### Easypact Ezc 100/250/400 N/H e NB 600/800 N

#### Disparador Termomagnético Fixo

Corrente Nominal (A)	Referências Ezc tipo N			Referências Ezc tipo H		
	3 pólos	3 pólos	3 pólos	1 pólo	2 pólo	3 pólos
15	EZC100N3015			EZC100H1015	EZC100H2015	EZC100H3015
20	EZC100N3020			EZC100H1020	EZC100H2020	EZC100H3020
25	EZC100N3025			EZC100H1025	EZC100H2025	EZC100H3025
30	EZC100N3030			EZC100H1030	EZC100H2030	EZC100H3030
40	EZC100N3040			EZC100H1040	EZC100H2040	EZC100H3040
50	EZC100N3050			EZC100H1050	EZC100H2050	EZC100H3050
60	EZC100N3060			EZC100H1060	EZC100H2060	EZC100H3060
80	EZC100N3080			EZC100H1080	EZC100H2080	EZC100H3080
100	EZC100N3100			EZC100H1100	EZC100H2100	EZC100H3100
125	EZC250N3125					EZC250H3125
150	EZC250N3150					EZC250H3150
175	EZC250N3175					EZC250H3175
200	EZC250N3200					EZC250H3200
225	EZC250N3225					EZC250H3225
	EZC250N3250					EZC250H3250
250	EZC400N3250					
300	EZC400N3300					
320	EZC400N3320					
350	EZC400N3350					
400	EZC400N3400					
500		32877				
600		32876	33906			
700			33907			
800			33908			

### Aplicações:



### Acessórios

	EZC100	EZC250	EZC400	NB600N	NB800N
<b>Contatos Auxiliares</b>					
Posição	EZAUX10	EZEAX	EZ4AUX	29450	
Alarme	EZAUX01	EZEAL		-	33004
Posição + Alarme	EZAUX11	EZEAXAL	-	-	-
<b>Bobinas de Abertura</b>					
100-130Vca	EZASHT100AC	EZESHT100AC	EZ4SHT200ACDC	29386	33661
200-277Vca	EZASHT200AC	EZESHT200AC	EZ4SHT277AC	29387	33663
24Vcc	EZASHT024DC	EZESHT024DC	EZ4SHT048ACDC	29390	33659
48Vcc	EZASHT048DC	EZESHT048DC		29392	33660
<b>Bobinas de Mínima</b>					
100-130Vca	EZAUVR110AC	EZEUVR110AC	EZ4UVR110ACDC	29406	33670
200-240Vca	EZAUVR200AC	EZEUVR200AC	EZ4UVR200AC	29407	33671
24Vcc	EZAUVR024DC	EZEUVR024DC	EZ4UVR024ACDC	29410	33668
48Vcc	EZAUVR048DC	EZEUVR048DC	EZ4UVR048ACDC	29412	33669
125Vcc	EZAUVR125DC	EZEUVR125DC	EZ4UVR130ACDC	29413	33670
<b>Manopla Rotativa Direta</b>	EZAROTDS	EZEROTDS	EZ4ROTDS	32597	-
<b>Manopla Rotativa Prolongada</b>	EZAROTE	EZEROTE	EZ4ROTE	32598	-
<b>Travamento por cadeado (removível)</b>	EZALOCK	EZELOCK	EZ4LOCK	29370	44936




# Easypact CVS

## Disjuntores Ajustáveis


### Funções e Características

EasyPact CVS 16 a 630A



- 1 proteção contra sobrecargas
- 2 proteção contra curtos-circuitos

### Disparadores termomagnéticos TM-D



#### Proteção

Unidades de disparo TM-D são usadas principalmente em aplicações de distribuição de energia elétrica para proteção de cabos fornecidos pelos transformadores.

#### Termomagnético (Ir)

Proteção térmica com valor de corrente ajustável de 70 a 100% Ir.

#### Proteção Magnética (Im)

Proteção contra curtos-circuitos com valor fixo ou ajustável de Im

#### Versão Disponível

Tripolar



Disparadores Termomagnéticos		TM16D A 250D										TM320D A 600D					
Corr. Nominal (A)	In a 40°C	16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	600
Disjuntor	CVS100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CVS160																
	CVS250																
	CVS400																
	CVS630																
<b>Proteção Magnética</b>																	
Valor Ajustado (A)	Im	Fixo												Ajustável			
	CVS100	190	300	400	500	500	500	640	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	CVS160/250	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1250	2000	2500	-	-	-	-
	CVS400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 a 10 x In	-	-	-
	CVS630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 a 8 x In	-	-	-
<b>Proteção Térmica</b>																	
Valor Ajustado (A)	Ir	Ajustável de 0,7 a 1 x In															

Capacidades de Interrupção (Icu) EasyPact CVS (kA)	CVS 100/250		CVS 400/630	
	Tipo B	Tipo F	Tipo F	Tipo N
220/240Vca	40	70	40	70
380/415Vca	25	36	36	50
440Vca	20	36	30	42

### EasyPact CVS 100/160/250B/F (25kA/50kA em 380/415 V)

#### Disparador Termomagnético TM-D



Corrente Nominal (A)	Ajuste (A)	25kA em 380/415 V		36kA em 380/415 V	
		Referências	Referências	Referências	Referências
TM16D	11,2A a 16A	CVS100B3016	CVS100F3016	CVS100B3016	CVS100F3016
TM25D	17,5A a 25A	CVS100B3025	CVS100F3025	CVS100B3025	CVS100F3025
TM32D	22,4A a 32A	CVS100B3032	CVS100F3032	CVS100B3032	CVS100F3032
TM40D	28A a 40A	CVS100B3040	CVS100F3040	CVS100B3040	CVS100F3040
TM50D	35A a 50A	CVS100B3050	CVS100F3050	CVS100B3050	CVS100F3050
TM63D	44,1A a 63A	CVS100B3063	CVS100F3063	CVS100B3063	CVS100F3063
TM80D	56A a 80A	CVS100B3080	CVS100F3080	CVS100B3080	CVS100F3080
TM100D	70A a 100A	CVS100B3100	CVS100F3100	CVS100B3100	CVS100F3100
		25kA em 380/415 V		36kA em 380/415 V	
TM125D	87,5A a 125A	CVS160B3125	CVS160F3125	CVS160B3125	CVS160F3125
TM160D	112A a 160A	CVS160B3160	CVS160F3160	CVS160B3160	CVS160F3160
		25kA em 380/415 V		36kA em 380/415 V	
TM200D	140A a 200A	CVS250B3200	CVS250F3200	CVS250B3200	CVS250F3200
TM250D	175A a 250A	CVS250B3250	CVS250F3250	CVS250B3250	CVS250F3250

...Confiabilidade



...Segurança



...Simplicidade



### EasyPact CVS 400/630F/N (36kA/50kA em 380/415 V)

#### Disparador Termomagnético TM-D



Corrente Nominal (A)	Ajuste (A)	36kA em 380/415 V		50kA em 380/415 V	
		3P 3D	3P 3D	3P 3D	3P 3D
TM320D	224A a 320A	CVS400F3320	CVS400N3320	CVS400F3320	CVS400N3320
TM400D	280A a 400A	CVS400F3400	CVS400N3400	CVS400F3400	CVS400N3400
		36kA em 380/415 V		50kA em 380/415 V	
TM500D	350A a 500A	CVS630F3500	CVS630N3500	CVS630F3500	CVS630N3500
TM600D	420A a 600A	CVS630F3630	CVS630N3630	CVS630F3630	CVS630N3630

### Acessórios

		CVS 100-250A	CVS 400-630A
Contato Auxiliar OF ou SD		29450	
<b>Bobina de Abertura (MX)</b>			
CA	110-130V	LV429386	
	220-240V	LV429387	
CC	24V	LV429390	
	48V	LV429392	
	125V	LV429393	
<b>Bobina de Abertura (MN)</b>			
CA	110-130V	LV429406	
	220-240V	LV429407	
CC	24V	LV429410	
	48V	LV429412	
	125V	LV429413	
Manopla Rotativa Direta		LV429337	LV432597
Manopla Rotativa Prolongada		LV429338	LV432598
Travamento por cadeado (removível)		29370	

